

i-SENSYS LBP162dw

BRZ I JEDNOSTAVAN PISAČ S NAPREDNIM SPREMNIKOM

Brz i kompaktan
pisač koji se lako
upotrebljava, idealan
za male i kućne urede



Vrhunski crno-bijeli pisač s inovativnim, iznimno učinkovitim spremnikom dizajniranim za optimiziranje radnih značajki i uštedu na toneru. Kompaktni, moderni dizajn pisača čini ga idealnim za male ili kućne urede.

- Kompaktni dizajn idealan je za manje tvrtke ili kućne urede u kojima je važna ušteda prostora
- Elegantna, moderna i privlačna završna obrada crne boje
- Pruža velike brzine ispisivanja do 28 stranica u minuti
- Ima kratko vrijeme do prvog ispisa za manje od 6 sekundi. Idealno za korisnike koji često ispisuju male količine
- Originalni spremnik osigurava uštedu jer povećava broj stranica koje se mogu ispisati prije nego što ga bude potrebno zamijeniti
- Instalacija je laka uz tehnologiju automatskog uklanjanja zatvarača
- Toner MS (Magnetic Sphere) osigurava brže ispisivanje i manju potrošnju energije
- Praćenje razina tonera. Informacije su lako dostupne na LCD zaslonu s 5 redaka
- Opsežna podrška za mobilne uređaje obuhvaća značajke AirPrint i Mopria za besprijekornu integraciju s iOS i Android uređajima

NAJVAŽNIJE ZNAČAJKE

28
Black
ppm

28 stranica u minuti
Brzo ispisivanje



Wireless Printing

Povezivanje
Izravno bežično povezivanje



5 line

LCD zaslon
LCD s jednostavnim
korisničkim sučeljem



Auto Duplex Print

Obostrano ispisivanje
Štedite papir



Ethernet

Mogućnost povezivanja
putem Ethernet
Lako povezivanje s mrežom

Canon

POGON PISAČA

Brzina ispisivanja	Jednostrano: do 28 ppm (A4) Obostrano: do 17,8 ipm (A4)
Metoda ispisivanja	Monokromatsko lasersko ispisivanje
Kvaliteta ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Razlučivost ispisivanja	Do 600 x 600 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 15 sekundi ili manje nakon uključivanja
Vrijeme do ispisivanja prve stranice	Pribl. 5,2 sekunde
Preporučena mjesečna količina ispisa	250 - 2500 stranica mjesečno
Radni ciklus	Maks. 30 000 stranica mjesečno ¹
Margine ispisa	5 mm - gore, dolje, lijevo i desno 10 mm - gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)
Napredne značajke ispisivanja	Podrška za Google Cloud Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business

RUKOVANJE MEDIJIMA

Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 250 listova Višenamjenski odlagač za 1 list
Ulaz za papir (opcionalno)	
Izlaz papira	50 listova
Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, bond papir, naljepnice, omotnice
Formati medija	Kaseta: A4, A5, A5 (vodoravno), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, omotnice (COMIO, DL, C5), vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, omotnice (COMIO, Monarch, DL, C5), vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm
Gramature medija	Kaseta: 60 do 163 g/m ² Višenamjenski odlagač: 60 do 163 g/m ²
Obostrano ispisivanje	Automatski (samo A4/LTR/LGL/ OFFICIO/B-OFFICIO/M-OFFICIO/FLS, 60 do 105 g/m ²)

OPĆE ZNAČAJKE

Zahtjevi za napajanje	220 - 240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1120 W ili manje Pripravno stanje: pribl. 3,4 W ili manje Stanje mirovanja: pribl. 0,7 W Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje Tipična potrošnja energije (TEC): 0,7 kWh tjedno Vrijeme neaktivnosti potrebno za ulazak u stanje mirovanja: 1 - 30 min (zadano: 1 min) Vrijeme neaktivnosti potrebno za automatsko isključivanje: 4 sata (zadano) Lot 26 http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Razina buke	Tlak zvuka ² : Tijekom rada: 51 dB pri crno-bijelom ispisivanju Pripravno stanje: nečujno Snaga zvuka ² : Tijekom rada: 70,7 dB ili manje pri crno-bijelom ispisivanju Pripravno stanje: N/A
Dimenzije (Š x D x V)	371 mm x 404 mm x 225 mm
Masa	Pribl. 7,5 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)

Upravljačka ploča

LCD zaslon s 5 redaka

KONTROLER

Brzina procesora	400 MHz
Memorija	256 MB
Jeziци pisača	UFRII-LT, PCL 5e ³ , PCL6
Fontovi	45 PCL fontova
Sučelje i povezivanje	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bežična veza 802.11b/g/n, izravna bežična veza
Softver i upravljanje pisačem	Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool
Kompatibilnost operativnog sustava	Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 7 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 / Server [®] 2008R2 / Server [®] 2008 / Mac OS X verzija 10.8.5 i novije / Mac OS 10.13 i novije Linux ⁴

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici "sve-u-jednom"	Spremnik 051 (1700 stranica) ⁵ Spremnik 051H (4100 stranica) ⁵ Spremnik s bubnjem 051 (23 000 stranica) ⁵
---------------------------------	--

DODATNA/OPCIONALNA OPREMA

Stavke

Napomene:

¹Radni ciklus definira se kao maksimalni broj ispisanih stranica tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda

²Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779

³Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.

⁴Distribucija putem interneta dostupna je samo od prosinca 2018.

⁵Utemeljeno na ISO/IEC 19752

⁶Pisač se isporučuje s početnim spremnikom (1000 stranica), spremnikom s bubnjem 051 (23 000 stranica)

BRZ I JEDNOSTAVAN PISAČ S NAPREDNIM SPREMNIKOM

i-SENSYS LBP162dw

Brz i kompaktan pisač koji se lako upotrebljava,
idealan za male i kućne urede

Početak prodaje: 1. listopada 2018.



POJEDINOSTI O PROIZVODU:

Naziv Proizvoda	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS LBP162dw	2438C019AA	8714574658711

POTROŠNI MATERIJAL:

Naziv Proizvoda	Mercury kód	EAN kód
Spremnik s tonerom 051	2168C002AA	4549292105094
Spremnik s tonerom 051H	2169C002AA	4549292088885
Spremnik s bubnjem 051	2170C001AA	4549292088861